

Rode Podcaster Update für Windows Vista

Das Rode Podcaster besitzt wie auch viele andere USB Audio Interfaces einen speziellen USB Chip der durch die Class Compliant Funktionalität direkt auf die Windows oder Macintosh eigenen Treiber zugreifen kann, und somit keine weitere Treiberinstallation mehr benötigt.

Dieses Firmware Update betrifft nur die Podcaster Mikrofone bis zur Seriennummer 0007730.

Sie finden die Seriennummer Ihres Podcaster auf der Banderole oberhalb des unteren Klemmring.



Nachdem Sie die Seriennummer festgestellt haben, und diese im genannten Nummernkreis liegt, laden Sie sich unter www.rodemic.com das Firmware Update auf den Desktop Ihres Computers herunter.

The screenshot shows the Rode Microphones website. At the top left is the RODE MICROPHONES logo. A navigation bar contains 'MICROPHONES', 'ACCESSORIES', and 'HISTORY'. The main content area is titled 'Podcaster' with sub-tabs for 'Features' and 'Specification'. Below the title, it says 'Broadcast Quality USB Microphone'. There are two download links: 'Product Manual (1.2 MB)' with a PDF icon, and 'Vista firmware update (only for serial numbers below 7730) (316 KB)' with a floppy disk icon. A small image of the microphone is on the left side of the page.

Auf dem Desktop erscheint nach dem Download das neue Symbol des Rode Podcaster Installationsprogramm.



Verbinden Sie Ihr Podcaster über USB mit dem Computer.
Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf das Ikon *PodcasterUploader*
Das Installationsprogramm wird geöffnet.



Klicken Sie auf "Update"



Das Programm weist nochmals darauf hin, dass das Podcaster mit Ihrem Computer verbunden sein muss. Trennen Sie niemals die USB Verbindung zwischen Mikrofon und Computer während das Update läuft!

Klicken Sie auf "OK" um das Update zu starten.

Der blaue Balken zeigt den Fortschritt das Updates an. Ein abschließendes Fenster bestätigt die erfolgreiche Überspielung der Firmware in das Rode Podcaster.